



**GS1400D3**  
**GENERADOR**  
**DE RESPALDO**  
**DIESEL 14 KVA**  
 SKU. 1030 11282



<b>UNIDAD GENERADORA</b>	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V - 400V 50Hz Trifásico 18,8A 10,5kW / 13kVA 11,2kW / 14kVA AVR 0,8 (coseno de $\varphi$ )
<b>PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS</b>	Medidores Agrupados Alarmas  Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada de Emergencia - Mantención 2 enchufes 250V / 30A Si 12V / 8,3A Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
<b>UNIDAD MOTRIZ</b>	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 92x75mm Por Aire 20:1 Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A 74dB(A)/7m
<b>COMBUSTIBLE</b>	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estandar Combustible Autonomía	Diesel 2,2L/kWh (70% carga) 25L 8h
<b>ACEITE</b>	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 2,8L
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	117x70x88cm 110x65x78cm 260kg 287,8kg

PRODUCTO  
CERTIFICADO



0000000391479

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

**VIELCO.COM**



@VIELCO.CHILE